

# MANUAL

## VIDEOCONFERÊNCIA



FEVEREIRO

ANO 2012



FOTO. Nº 1

1- Ao ligar a videoconferência o que vai aparecer no monitor é semelhante ao que aparece na Figura acima colocada, em que no canto superior direito do monitor se encontram os dados relativos à videoconferência.

Quando for solicitado o IP para que se acceda remotamente á videoconferência é aqui que se encontra em cada videoconferência o número a indicar.

Número da Videoconferência a Fornecer (VOIP)

Nota: Como se pode ver na Foto acima Gatekeeper : Não , na prática significa que não vamos conseguir estabelecer a ligação, e aguardando uns minutos após ligar a video , aparecerá Gatekeeper : Sim , tal como se pode ver na foto da página seguinte, sendo que só nesta altura se consegue estabelecer a ligação.



**FOTO. Nº 2**

Neste momento o equipamento está preparado para fazer a videoconferência.

1-Botão para estabelecer Chamada      2- Botão para desligar Chamada



**FOTO N° 3**

1      2      3- Botão para circular entre campos

Através do comando, como se pode ver na foto nº 3, vamos iniciar a marcação, premindo no Botão nº 1.



**FOTO. Nº 4**

A foto nº 4 aparece assim que se carrega no botão nº 1 , bastando marcar o número no comando

Com o decorrer do tempo grande parte dos tribunais já tem ligação por IP, bastando para estabelecer a ligação inserir o número VOIP , manter IP-H323 e 256 K , sendo que após inserir o número que se pretende , basta carregar duas vezes no botão do comando de andar para baixo duas vezes ( Botão nº 3 da Foto 3), que o Chamar ficará selecionado, após o que se carrega no OK do comando e a ligação é estabelecida.

No entanto existem ainda alguns tribunais e instituições onde só existe linha RDIS a funcionar, o procedimento é o mesmo que o acima referido, no entanto em vez de marcarmos um número VOIP (ex: 719156), devemos marcar o número RDIS, precedido de 9, exemplo sendo o número RDIS 256789258, devemos marcar 9256789258 e conseguimos desta

forma sem nada alterar efectuar a ligação de VOIP para RDIS, aliás como se pode ver na foto 4.

Finalmente após a videoconferência realizada , carregando no Botão indicado como nº 2 da foto nº 3, aparecerá um menu a dizer se pretendemos terminar a ligação, ao que respondemos selecionando a opção SIM, carregando posteriormente na tecla OK.

## PROBLEMAS MAIS HABITUAIS:

1-No caso de no monitor aparecer a indicação de “ NO SIGNAL ” , bastará de na parte de trás do monitor verificar se a ficha SCART está bem colocada, sendo que este é um problema frequente.